



2-Port Kompakt-KVM-Switch

USB, kompakt, mit Kabeln und Audio-Unterstützung

Part No.: **157025**

Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS KVM Switch Modell 157025 ist ein 2-Port kompakter KVM Switch mit Audio und Mikrofon-Switchfunktionalität. Seine USB-Unterstützung auf der Konsolenseite erlaubt es, eine USB Tastatur und eine USB Maus zu nutzen. Im Lieferumfang sind 2 Sets von abnehmbaren USB KVM Kombokabeln und 2 Sets Audio&Mic Kabel für SOHO und Desktop Multimedia-Anwendungen enthalten. Sie können von einem USB Keyboard, einer Maus und einem Bildschirm und optionalem Lautsprecher und Mikrofon auf 2 USB-fähige Multimedia-PCs zugreifen, diese kontrollieren und neu starten. Dazu wird der Switching Software Client auf Ihren PCs verwendet.

Win-basierte Switching Software Unterstützung auf dem PC

Der KVM Switch bietet auch eine Win-basierte Switching Software, die den gerade aktiven PC anzeigt und es Ihnen erlaubt, einen PC auszuwählen und auch Hotkeys festzulegen. Die Software erscheint als Icon in der Systemleiste des Desktops und ändert die Nummer, wenn Sie zu einem anderen PC umschalten. Mit diesem kleinen Softwaretool können Sie den KVM Switch sehr einfach bedienen und kontrollieren.

Audio und Mikrofon Switching bietet ununterbrochene Multimediakontrolle

Die Audio und Mikrofon Switching Funktion des KVM Switch erlaubt es, die Multimediasysteme auf Ihren beiden PCs zu managen. Sie können die Audio/Mic Eingangs- und Ausgangsdaten von jedem Computer überwachen, ohne dort direkt Kabel anzuschließen. Der Anwender kann auch entscheiden, ob unabhängige oder simultane Switchingfunktionen beider PCs genutzt werden sollen. Ausserdem benötigen Sie nur ein Set von Lautsprechern und Mikrofon für beide Computer.

USB Interface Kompatibilität für Unterstützung multipler Plattformen

Die USB Interface Technologie bietet Unterstützung für PC, Macintosh G3/G4 und iMAC (Die KVM Switching Software unterstützt nur die Windows Plattform).

Kein Kabelsalat für KVM Anwender

Dieser KVM Switch verhindert mit dem mitgelieferten Kabelset den üblichen Kabelsalat.

Merkmale:

- Ermöglicht die Bedienung von 2 USB-Computern mit einer Maus, einer Tastatur und einem Bildschirm
- Unterbrechungsfreies Umschalten der Audio- und Mikrofon-Quelle
- Computer können im laufenden Betrieb (Hot-Plugging) angeschlossen werden
- Computerauswahl via Knopfdruck oder Tastatur-Hotkeys
- Status-LEDs für einfache Übersicht
- Unterstützt Auflösungen bis 1600 x 900
- Stromversorgung über USB, kein externes Netzteil benötigt
- Enthält zwei Anschlusskabel für Computer-, Lautsprecher- und Mikrofonverbindung
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standard
» USB 1.1

Allgemein
» PC Anschlüsse: 2
» Konsolen-Anschlüsse: 1

*Für weitere Informationen über INTELLINET Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com.
Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfältigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.*

- » PC-Anschlüsse:
 - 2 x USB Typ A (Tastatur, Maus)
 - 2 x HD15 Stecker (Video)
 - 2 x USB Mini 5-Pin B (Audio, für USB Mini auf 3,5 mm Stereo Kabel (im Lieferumfang))
- » Konsolenanschlüsse:
 - 2 x USB Type A (Tastatur, Maus)
 - 1 x HD15 Buchse (Video)
- » Audioanschlüsse:
 - 1 x 3,5 mm Klinke (Mikrofon)
 - 1 x 3,5 mm Klinke (Lautsprecher)
- » Auswahl des Computers:
 - via Knopfdruck am Gerät
 - via Hotkey
- » Video-Auflösung: max. 1600 x 900
- » FCC Class B, CE, RoHS

LEDs

- » Eine LED pro Computer

Strom

- » Stromversorgung über USB

Technische Details

- » Plastikgehäuse
- » Abmessungen: 86 (L) x 86 (B) x 26 (H) mm
- » Gewicht: 0.7 kg
- » Betriebstemperatur: -10 - 50°C
- » Luftfeuchtigkeit: 0% - 90% RH, nichtkondensierend
- » Lagertemperatur: -20°C - 60°C

Lieferumfang

- » 2-Port Kompakt-KVM-Switch
- » Kurzanleitung
- » PC- und Audio-Anschlusskabel



